



Sealed Type / Type scellé / Tipo sellado / Tipo selado / 密封型 / 封闭型 / نوع محجوب /
نوع مهر و موم شده / Tipe tertutup / แบบปิด / Jenis kedap / 밀폐형



	Enclosure Volume (Net)*
XS-NW1200	24.53 Lit. (0.87 cu.ft)

Ported Type / Type à évent / Tipo abierto / Tipo aberto / 回音孔型 / 倒相式 / نوع مزود بفتحة /
نوع حملي / Tipe berlubang / แบบตัวเปิด / Jenis berliang / 포트형



	Enclosure Volume (Net)*
XS-NW1200	29.85 Lit. (1.05 cu.ft)

브리콜라주(브리콜라)는 다양한 재료와 기법을 사용하여 새로운 작품을 창조하는 예술 형태입니다. 이 과정에서 기존의 전통적인 미술 기법과 재료를 넘어서, 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 폐기물이나 소품 등을 활용하여 새로운 의미를 부여하고 표현합니다.



Isipadu bersih tidak termasuk isipadu udara yang disesarkan oleh pembesar suara dan liang. Liang haruslah satu objek yang keras tidak berongga.

순음역에는 스피커와 포트가 차지하는 공간의 용적이 포함되지 않습니다. 이러한 포트는 견고해야 하며 속이 빈 물체가 아니어야 합니다.



	XS-NW1200
Rated impedance / Impédance nominale / Impedancia nominal / 额定阻抗 / 额定阻抗 / المقاومة المأثورة / Impedansi Rata-rata / ความต้านทานโดยเฉลี่ย / Kadar impedans / 정격 임피던스	4 Ω
d (mm)	250
d (inch)	9 7/16
Rdc (Ω)	3.49
Fs (Hz)	31
Qts	0.684
Qes	0.808
Qms	4.45
Vas (Lit.)	58.49
Mms (g)	176.59
Lvc (mH)	1.96
Xmax (mm)	7.78
Xmax (inch)	5/16
BL (Tm)	12.2
Enclosure vol. (Net) / Vol. du boîtier (net) / Vol. (neto) del receptáculo / Vol. da caixa (Líquido) / 外殼容量 (淨容積) / 箱体容积 (淨容積) / حجم محوطة (خالص) / سعة الصندوق (صافية) / Volume kemasan (Net) / ปริมาณบรรจุสุทธิ (สุทธิ) / Isipadu penutup (Bersih) / 인클로우처 용적 (순용적)	24.53 Lit. (0.87 cu.ft)

الصندوق الموصى به: نوع محجوب
مصحوبه توصيه شده: نوع مهر و موم شده
Kemasan yang dianjurkan: tipe tertutup
تُؤمّن إِمّا بِنوع مُعجوب: نمط مُهر و موم
Penutup disarankan: Jenis kedap
권장 인클로저: 밀폐형

bahagian / 부품 목록



Unit: mm (in)	單位: mm	Satuan: mm
Unité : mm (po)	單位: mm	หน่วย: มม.
Unidad: mm	الوحدة: مم	Unit: mm
Unidade: mm	واحد: ميلي متر	단위: mm



Connections / Connexions / Conexiones / Conexões / 線路連接 / 线路连接 / اتصالات / علميات التوصيل / Sambungan / การต่อสาย / Sambungan / 연결

Electronic crossover network
Circuit de découpage électronique
Red electrónica divisora de frecuencias
Circuito de separação de frequências eletrônico
電子分頻網路
電子分頻網路
شبكة الترددات المرفقة الإلكترونية
شبكة مقاطع الترددات الإلكترونية
Jaringan sambungan elektronik
ထုတ်ယူပေးသော လမ်းကြောင်း
Rangkaian melintas elektronik
전자식 크로스오버 네트워크
네트워크

Power amplifier
파워앰프
Amplifier kuasa
파워 앰프

S-NW1200

Power amplifier
Amplificateur de puissance
Amplificador de potencia
Amplificador de potência
功率放大器
功率放大器
مزود القدرة

Left	Speaker system	Right
Gauche	Système de haut-parleurs	Droite
Esquiere	Sistema de altavoces	Derecha
Esquedo	Sistema de altafalante	Direita
左	揚聲器系統	右
左	扬声器系統	右
يسار	نظام السماعات	

چپ	سیستم بلندگو	
čiri	Sistem speaker	Kana
စာသံ	ระบบลำโพง	ဘဝ
čiri	Sistem pembesar suara	Kana
인쪽	스피커 시스템	오른